

Programmieranleitung

Telefonschnittstelle TKI12

Hinweis: Die folgenden Funktionen sind nur bei eingeschalteter Tonfrequenzwahl (DTMF-Transparentmode) verfügbar.

noch zu programmieren



Rufnummer einem Speicherplatz (10 – 25) zuordnen

Funktionsbeschreibung	Ausführen ⇒ Zifferntaste drücken	Ergebnis
Schnittstelle TKI12 anwählen	Hörer abnehmen, interne Tel-Nr. TKI12 eingeben	Signalton, Verbindung hergestellt
Programmiermodus aktivieren	⇒ Taste # drücken	
Gültigen Berechtigungscode eingeben	⇒ 0000 (werkseitiger Code)	Signalton
Befehl-Nr. eingeben	⇒ 12 eingeben	
Nummer des Speicherplatzes eingeben	⇒ 10,11, ..., 25	
Rufnummer (Zielnummer) eingeben	⇒ Tel-Nr. (z.B.131)	
Eingabe bestätigen	⇒ Taste * drücken	Signalton
Programmiermodus verlassen	⇒ Taste # drücken	Verbindung getrennt, auflegen

noch zu programmieren



Sonneriedrucker einem Speicherplatz (10 – 25) zuordnen

Funktionsbeschreibung	Ausführen ⇒ Tastentaste drücken	Ergebnis
Schnittstelle TKI12 anwählen	Hörer abnehmen, interne Tel-Nr. TKI12 eingeben	Signalton, Verbindung hergestellt
Programmiermodus aktivieren	⇒ Taste # drücken	
Gültigen Berechtigungscode eingeben	⇒ 0000 (werkseitiger Code)	Signalton
Befehl-Nr. eingeben	⇒ 14 eingeben	
Nummer des Speicherplatzes eingeben	⇒ 10,11, ..., 25	
Eingabe bestätigen	⇒ Taste * drücken	Sprechverbindung hergestellt
Sonneriedrucker zuordnen (von Aussensprechstelle)	⇒ gewünschten Sonneriedrucker kurz drücken (innert 30 Sek.)	Signalton
Programmiermodus verlassen	⇒ Taste # drücken	Verbindung getrennt, auflegen

Resultat obiger Programmierungen:

Betätigen des Sonneriedrückers >Telefonapparat Nr. 131 läutet

Bedienungshinweise zu der Telefonschnittstelle TKI12

Funktionsbeschreibung	Ausführen ⇒ Zifferntaste drücken	Ergebnis
Türruf von einer Aussensprechstelle beantworten	Telefonapparat läutet, abnehmen ⇒ Taste 7 drücken	Signalton Sprechverbindung hergestellt

Hinweis: Nachfolgende Funktionen sind nur bei bestehender Sprechverbindung zur Aussensprechstelle aktiv.

Türe öffnen	⇒ Taste 7 drücken	Türöffnerkontakt aktiviert (BVS ...)
Option Licht einschalten	⇒ Taste 8 drücken	Lichtschaltkontakt aktiviert (BVS ...)
Option: Zusatzkontakt aktivieren	⇒ 2x Taste * drücken	Aktor aktiviert (TKI12)
Gespräch beenden	⇒ Hörer auflegen oder Taste 9 drücken	Sprechverbindung beendet
Aussensprechstelle anwählen (ohne Türruf)	Hörer abnehmen, interne Tel-Nr. TKI12 eingeben ⇒ Taste 1, 2 oder 3 drücken	Signalton, Verbindung hergestellt Sprechverbindung hergestellt