René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Set carillon sans fil sur prise RCP24 et émetteur FGS01

Numéro d'article LP40.4010

Votre prix / Pce CHF (hors TVA) **220.–**

DESCRIPTION

L'appel de porte doit-il retentir aussi dans d'autres pièces? Avec ce carillon sans fil, on étend la portée acoustique et visuelle de la sonnerie à l'intérieur des locaux, des habitations et des commerces.

carillon sans fil RCP24 pour prise de courant suisse

- dim. (lxhxp) 71.4x71.4x75.5 mm
- 12 sonneries, 3 volumes
- avec/sans signal flash sont programmables aux 32 codes des émetteurs, fréquence: 868.3 MHz
- pour usage intérieur (IP20, -20° à +35°C)
- charge sur prise de courant max. 10A/230VAC (prise non commandée)

carte émetteur FGS01

- dim. (lxhxp) 26x35x8 mm
- pour usage dans les stations intérieures (V)TC60 avec SmartSlot
- pour transmission des signaux de porte TC:Bus ou SIP aux carillons sans fil sur prise dans la limite de portée radio (30m à l'intérieur) fréquence: 868.30 MHz ± 40kHz (1 canal)

	• y c. extracteur pour la carte factice SmartSlot

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	71.4 mm
hauteur	71.4 mm
profondeur	75.5 mm
poids	115 g
type de montage	prise
Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.I
matérial	plastique
couleur	blanc
température d’utilisation	-20 à +35 °C
Fonctions / Affichages	
vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Non
ouvre-porte automatique	Non
nombre des sonneries d'appel	12
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Non
communication interne	Non
protégé contre les écoutes	Non
fonction de gestion d'éclairage	Non
fonctions de commutation	Non
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de sonnerie / Sourdine / signalisation optique
Installation / Alimentation	
Tension d'alimentation	230 VAC