René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67



# Station intérieure TC40/Alu

Numéro d'article DF41.4000

Votre prix / Pce CHF (hors TVA) **393.–**

## DESCRIPTION

Fabriquée en aluminium, cette station interphone vidéo confère un cachet particulier à l'aménagement intérieur. Les touches sont aussi fraisées et finement travaillées en aluminium.

- alu éloxé incolore
- encastrée, prévue pour boîtier Gr. I
- fixation cachée
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 6 touches (ouverture, 2x fonction, volume du signal d'appel, communication)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)

## SPÉCIFICATIONS

| Boîtier et montage | |
|---|---|
| **largeur** | 88 mm |
| **hauteur** | 88 mm |
| **profondeur** | 7 mm |
| **type de montage** | encastré |

| | |
|---|---|
| **Convient au format interrupteur CH** | Grandeur I |
| **hauteur de montage (bord supérieur)** | 1.50 m |
| **matérial** | aluminium |
| **traitement de surface** | éloxé |
| **couleur** | couleur de matériau |
| **classe de protection (IP)** | IP30 |
| **température d’utilisation** | 0 à +40 °C |
| **Fonctions / Affichages** | |
| **vidéo** | Non |
| **poste à accès direct mains libres** | Oui |
| **mains libres** | Oui |
| **bouton de lumière/d'ouverture de porte** | Oui |
| **ouvre-porte automatique** | Oui |
| **nombre des sonneries d'appel** | 13 |
| **distinction d'appel** | Oui |
| **arrêt automatique d'appel** | Oui |
| **déviation d'appel** | Oui |
| **communication interne** | Oui |
| **protégé contre les écoutes** | Oui |
| **fonction de gestion d'éclairage** | Oui |
| **fonctions de commutation** | Oui |
| **lampes de fonction** | Oui |
| **signalisation au niveau de l'appareil** | acoustique et optique |
| **paramètres disponibles** | volume de la parole / volume de sonnerie / sélection de la sonnerie / Sourdine |
| **Installation / Alimentation** | |
| **technique d'installation** | système bus |
| **Tension d'alimentation** | +24 V ± 8 % |
| **Courant d’entrée I(a)** | 0.06 mA |
| **Courant d’entrée I(P), au repos** | 2.5 mA |
| **Courant d’entrée I(Pmax), maximal** | 55 mA |
| **consomation de courant au Min.** | 14.0 mA |
| **consomation de courant au Max.** | 14.0 mA |
| **type de raccordement** | bornes de raccordement |
| **fils de raccordement** | 3 fils ( +2 pour sonnerie palière ) |
| **Classification** | |
| **Ligne** | MetallicLine |
| **Famille d'articles** | série 40 |