René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Station intérieure vidéo VML31

Numéro d'article IG76.2000

Votre prix / Pce CHF (hors TVA) **874.–**

DESCRIPTION

Appareil d'échange pour stations intérieures vidéo VML.. / VMH.. / VME.. (avec boîtier d'encastrement VMK30), TVT.. / TVD.. / TV*A10.. (avec boîtier d'encastrement EK8300)

- dim. (lxh) 216x244 mm, encastrée
- en aluminium laqué blanc
- mains-libres,
- display couleur 3.5" (9 cm)
- sans boîtier d'encastrement VMK30, EK8300

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	216 mm
hauteur	244 mm
poids	1020 g
type de montage	encastré
Convient au format interrupteur CH	Non
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matérial	aluminium
traitement de surface	laqué

couleur	blanc
classe de protection (IP)	IP30
température d’utilisation	0 à +40 °C
Fonctions / Affichages	
vidéo	Oui
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de sonnerie / sélection de la sonnerie / Luminosité / Intensité des couleurs / contraste / Sourdine
Vidéo -Caractéristiques	
type de l'écran	écran couleur LC (TFT-module-couleur)
résolution de l'écran	320x240
diagonale de l'écran	3.5 pouce
diagonale de l'écran	90 mm
système d'image	PAL couleur
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	18-28 V
Courant d’entrée I(a)	0.04 mA
Courant d’entrée I(P), au repos	13.5 mA
Courant d’entrée I(Pmax), maximal	130 mA
consomation de courant au Min.	14.0 mA
consomation de courant au Max.	130.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	6 fils (+ 2 pour sonnerie palière)

Classification	
Ligne	StandardLine