



Centrale BVS20

N° d'article DQ00.0020

Prix unit

CHF / Pce **278.00**

Description

Alimentation et centrale de gestion pour système interphones TC:Bus, connexion pour TC:Bus, l'ouvre-porte et la minuterie, activation du mode de programmation TC:Bus (dans le BVS20, seule la programmation liée à l'ouverture de la porte ou à la fonction d'éclairage est enregistrée)

- sortie pour la gâche: alimenté 12 VAC/1 A, 230 VAC
- durée d'ouverture: min. 0.8 sec., max. 8 sec.
- contact de gestion d'éclairage: sans potentiel, normalement ouvert, capacité de charge max. 24 VDC / 2A
- durée d'éclairage: min. 0.8 sec., max. 5 min.)
- protégées contre les courts-circuits et surcharges

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	72 mm
hauteur	90 mm
profondeur	75 mm
largeur dans les unités de partition	4
type de montage	Montage sur rails DIN
matériau	plastique
couleur	gris

Fonctions / Affichages

Sortie de commutation pour ouverture 12 VAC / 1 A

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies



Sortie de commutation pour interrupteurs automatiques	libre de potentiel, résistance max. 24 V / 1 A
---	--

affichages de service	Oui
-----------------------	-----

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
--------------------------	-------------

tension d'entrée CA	230 V
---------------------	-------

tension de sortie	24 VDC, +/- 1V
-------------------	----------------

courant de sortie max., borne-a	40 mA
---------------------------------	-------

courant de sortie max., borne-P	150 mA
---------------------------------	--------

protégé contre les courts-circuits	Oui
------------------------------------	-----

type de raccordement	bornes de raccordement
----------------------	------------------------

fils de raccordement	dépendant
----------------------	-----------

Classification

Catégorie	Centrales
-----------	-----------

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)