René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Set lecteur d'empreinte digitale ekey xLine UP sw

N° d'article LD03.0021

Brut CHF / Pce **835.00**

Description

Ce set lecteur d’empreinte digitale est une solution d’accès biométrique qui permet un accès sans clé aux bâtiments grâce à une commande tactile intuitive. Le lecteur d'empreinte digitale est conçu pour un montage encastré.

Fonctions :

- possibilité de raccorder 1 lecteur d'empreinte digitale par centrale
- jusqu’à 20 utilisateurs avec max. 4 doigts par personne par lecteur
- 2 relais pour commande du système de porte, de portail ou d’alarme
- 2 entrées d’indicateur pour le raccordement d’une touche d’ouverture
- gestion des utilisateurs avec l’appli mobile "ekey bionyx"

Set composé de :

Lecteur d'empreinte digitale ekey xLine

- dim. (lxhxp) 88x88x18 mm, couleur noir, encastré
- jusqu’à 20 utilisateurs avec max. 4 doigts par personne
- avec anneau lumineux LED pour la signalisation

unité de commande PCH ekey

- dim. (lxhxp) 72x86x60 mm, boîtier DIN, pour 1 lecteur
- 2 relais de sortie (contact charge 30 V / 5 A)
- 2 entrées numériques pour touches d’ouverture
- raccordement pour module d’extension
- connexion LAN
- 10-30 VDC, <1 W, 33 mA (24 V), sans bloc d’alimentation

Spécifications

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

type de montage lecteur d'empreinte digitale	encastré
Convient au format interrupteur CH	Grandeur I
couleur	noir
Hauteur de montage min.	1.35 m
type de montage centrale	Montage sur rails DIN
largeur dans les unités de partition	4

Fonctions / Affichages

procédé de lecture	biométrique
Doigts au maximum	20
Avec lecteur de carte RFID intégré	Non
Commande d'applications par Bluetooth	Oui
nombre des scanners d'empreinte	1
nombre de relais	2
Type de contact	contact à fermeture
tension de commutation	30 V
courant de commutation max.	5.00 A
Entrées (pour touches ouverture)	2
avec affichage LED	Oui
affichages de service	Oui

Installation / Alimentation

technique d'installation	système multifilaire
type de courant	CC
Alimentation tension nominale max	30.00 V
Alimentation tension nominale min	10.00 V
Alimentation tension nominale régime nominal	24 V
Consommation électrique régime nominal	33 mA
Puissance régime nominal	0.80 W
consomation de courant au Min.	33.0 mA
consomation de courant au Max.	43.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement prise RJ45

Classification

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Famille d'articles	xLine
Ligne	ekey sLine / xLine (Bionyx)

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.