René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Station intérieure TC40/Classic/A

N° d'article DF41.6100

Brut CHF / Pce **393.00**

Description

Le design d'interrupteur à couvercles arrondis est un classique. Le format et le design de cette station interphone, fabriquée en aluminium laqué blanc, sont assortis aux lignes d'interrupteurs suisses courantes en design Classic.

- blanc (Laquage plaque en aluminium)
- encastrée, prévue pour boîtier Gr. I
- fixation cachée
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 6 touches en aluminium éloxées incolore et bleu (2x volume du signal d'appel, 2x fonction, ouverture, communication)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	90 mm
hauteur	90 mm
profondeur	7 mm
type de montage	encastré
Convient au format interrupteur CH	Grandeur I
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matérial	aluminium

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

classe de protection (IP)	IP30
température d’utilisation	0 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d’entrée I(a)	0.06 mA
Courant d’entrée I(P), au repos	2.5 mA
Courant d’entrée I(Pmax), maximal	55 mA
consomation de courant au Min.	14.0 mA
consomation de courant au Max.	14.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour sonnerie palière)

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Famille d'articles	série 40

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.