René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67



Station intérieure TC40

N° d'article DF41.0000

Brut CHF / Pce **139.00**

Description

Petite et compacte – la TC40 économise de la place, son format et son design sont assortis aux lignes d'interrupteurs suisses courantes. Il est possible de remplacer le cadre design par un autre modèle d'un fournisseur d'interrupteurs suisse. Le module audio peut aussi être insérer dans une combinaison prises/interrupteurs.

- blanc
- encastrée, prévue pour boîtier Gr. I
- avec cadre design Koch ou pour cadres CH 88x88 mm
- fixation cachée
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 2 touches simples (communication et ouverture), 2 touches doubles (image, fonction, vol. sonnerie/parole)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	88 mm
hauteur	88 mm
profondeur	7 mm
type de montage	encastré
Convient au format interrupteur CH	Grandeur I
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

couleur	blanc
classe de protection (IP)	IP30
température d’utilisation	0 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d’entrée I(a)	0.06 mA
Courant d’entrée I(P), au repos	2.5 mA
Courant d’entrée I(Pmax), maximal	55 mA
consomation de courant au Min.	14.0 mA
consomation de courant au Max.	14.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour sonnerie palière)

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Ligne	StandardLine
Famille d'articles	série 40

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.