



Station intérieure TC50P

N° d'article DH50.1000

Brut CHF/Pce **137.00**

Description

Interphone audio avec certaines fonctions supplémentaires : la TC50P rend possible la communication interne, la déviation d'appel ou l'ouverture automatique de la porte. Grâce à sa taille, elle recouvre la plupart des trous d'anciennes stations interphone. Les grandes touches facilitent son utilisation.

- blanc
- exécution murale (apparente) ou de table (avec console de table en option)
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 5 touches (communication, ouverture, fonction, lumière, coupure de sonnerie)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 3 appels (porte d'entrée, porte palière et appel interne)
- réglage du volume (sonnerie et parole)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	100 mm
hauteur	180 mm
profondeur	23 mm
poids	185 g
type de montage	apparent
Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.l+l
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matérial	plastique

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



classe de protection (IP)	IP30
température d'utilisation	-5 à +40 °C
Fonctions / Affichages	
vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d'entrée l(a)	0.2 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	0.8 mA
Courant d'entrée l(Pmax), maximal	75 mA
consomation de courant au Min.	1.0 mA
consomation de courant au Max.	75.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement

Classification

fils de raccordement

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

3 fils (+2 pour sonnerie palière)

26.04.2025 2/3

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

26.04.2025