René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Station intérieure TCE31

N° d'article DH31.1000

Brut CHF / Pce **290.00**

Description

Cette station intérieure audio permet d'utiliser un total de 11 fonctions, p. ex. communication interne vers 11 autres stations intérieures.

- blanc
- exécution murale (apparente) ou de table (avec console de table en option)
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 15 touches (communication, ouverture, lumière, coupure de sonnerie, 11 fonctions)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 3 appels (porte d'entrée, porte palière et appel interne)
- réglage du volume (sonnerie et parole)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	170 mm
hauteur	85 mm
profondeur	26 mm
poids	310 g
type de montage	apparent
Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.I+I
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matérial	plastique
couleur	blanc

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

température d’utilisation	0 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de sonnerie sélection de la sonnerie

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d’entrée I(a)	0.5 mA
Courant d’entrée I(P), au repos	4.7 mA
Courant d’entrée I(Pmax), maximal	112 mA
consomation de courant au Min.	5.0 mA
consomation de courant au Max.	112.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour sonnerie palière)

Classification

Ligne	StandardLine
Famille d'articles	série 30

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.