René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Téléphone mural TCH50

N° d'article DL50.0000

Brut CHF / Pce **82.00**

Description

Les stations interphone à écouteur permettent de parler plus discrètement et peuvent être plus indiquées pour les personnes âgées, que des stations mains-libres.

- blanc
- exécution murale (apparente) ou de table (avec console de table en option)
- avec écouteur
- 4 touches (ouverture, fonction, lumière, coupure de sonnerie)
- fonctions: fonction de gestion 8
- distinction entre 3 appels (porte d'entrée, porte palière et appel interne)
- Réglage du volume (sonnerie et parole)
- fonctions de gestion
- affichage LED
- distinction d'appels

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	100 mm
hauteur	180 mm
profondeur	23 mm
poids	340 g
type de montage	apparent
Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.I+I
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

classe de protection (IP)	IP30
température d’utilisation	-5 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Non
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Non
communication interne	Non
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d’entrée I(a)	0.2 mA
Courant d’entrée I(P), au repos	0.8 mA
Courant d’entrée I(Pmax), maximal	75 mA
consomation de courant au Min.	1.0 mA
consomation de courant au Max.	75.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour sonnerie palière)

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Famille d'articles	série 50

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.