



## Téléphone mural TCH50

Numéro d'article DL50.0000

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **82.-**

### DESCRIPTION

Les stations interphone à écouteur permettent de parler plus discrètement et peuvent être plus indiquées pour les personnes âgées, que des stations mains-libres.

- blanc
- exécution murale (apparente) ou de table (avec console de table en option)
- avec écouteur
- 4 touches (ouverture, fonction, lumière, coupure de sonnerie)
- fonctions: fonction de gestion 8
- distinction entre 3 appels (porte d'entrée, porte palière et appel interne)
- Réglage du volume (sonnerie et parole)
- fonctions de gestion
- affichage LED
- distinction d'appels

### SPÉCIFICATIONS

#### Boîtier et montage

largeur	100 mm
hauteur	180 mm
profondeur	23 mm

<b>poids</b>	340 g
<b>type de montage</b>	apparent
<b>Convient au format interrupteur CH</b>	couvre les boîtes encastrées gr.I+I
<b>hauteur de montage (bord supérieur)</b>	1.50 m
<b>matériau</b>	plastique
<b>couleur</b>	blanc
<b>classe de protection (IP)</b>	IP30
<b>température d'utilisation</b>	-5 à +40 °C
<b>Fonctions / Affichages</b>	
<b>vidéo</b>	Non
<b>poste à accès direct mains libres</b>	Non
<b>mains libres</b>	Oui
<b>bouton de lumière/d'ouverture de porte</b>	Oui
<b>ouvre-porte automatique</b>	Oui
<b>nombre des sonneries d'appel</b>	13
<b>distinction d'appel</b>	Oui
<b>arrêt automatique d'appel</b>	Oui
<b>déviation d'appel</b>	Non
<b>communication interne</b>	Non
<b>protégé contre les écoutes</b>	Oui
<b>fonction de gestion d'éclairage</b>	Oui
<b>fonctions de commutation</b>	Oui
<b>lampes de fonction</b>	Oui
<b>signalisation au niveau de l'appareil</b>	acoustique et optique
<b>paramètres disponibles</b>	volume de la parole / volume de sonnerie / sélection de la sonnerie / Sourdine
<b>Installation / Alimentation</b>	
<b>technique d'installation</b>	système bus
<b>Tension d'alimentation</b>	+24 V ± 8 %
<b>Courant d'entrée I(a)</b>	0.2 mA
<b>Courant d'entrée I(P), au repos</b>	0.8 mA
<b>Courant d'entrée I(Pmax), maximal</b>	75 mA
<b>consommation de courant au Min.</b>	1.0 mA
<b>consommation de courant au Max.</b>	75.0 mA
<b>type de raccordement</b>	bornes de raccordement
<b>fils de raccordement</b>	3 fils ( +2 pour sonnerie palière )
<b>Classification</b>	
<b>Ligne</b>	StandardLine

