



Téléphone mural TCH50P

N° d'article DL50.1000

Brut CHF/Pce **137.00**

Description

Interphone audio avec certaines fonctions supplémentaires : avec la TCH50P la communication interne, la déviation d'appel ou l'ouverture automatique de la porte sont possibles. Les stations interphone à écouteur permettent de parler plus discrètement et peuvent être plus indiquées pour les personnes âgées, que des stations mains-libres.

- blanc
- exécution murale (apparente) ou de table (avec console de table en option)
- avec écouteur
- 4 touches (ouverture, fonction, lumière, coupure de sonnerie)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 3 appels (porte d'entrée, porte palière et appel interne)
- réglage du volume (sonnerie et parole)

Spécifications

Boîtier et montage

| largeur | 100 mm |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| hauteur | 180 mm |
| profondeur | 23 mm |
| poids | 340 g |
| type de montage | apparent |
| Convient au format interrupteur CH | couvre les boîtes encastrées gr.l+l |
| matérial | plastique |
| | |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



26.04.2025

Fonctions / Affichages

| vidéo | Non |
|--|---|
| poste à accès direct mains libres | Non |
| mains libres | Oui |
| bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
| ouvre-porte automatique | Oui |
| nombre des sonneries d'appel | 13 |
| distinction d'appel | Oui |
| arrêt automatique d'appel | Oui |
| déviation d'appel | Oui |
| communication interne | Oui |
| protégé contre les écoutes | Oui |
| fonction de gestion d'éclairage | Oui |
| fonctions de commutation | Oui |
| lampes de fonction | Oui |
| signalisation au niveau de l'appareil | acoustique et optique |
| paramètres disponibles | volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine |

Installation / Alimentation

| technique d'installation | système bus |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Tension d'alimentation | +24 V ± 8 % |
| Courant d'entrée l(a) | 0.2 mA |
| Courant d'entrée I(P), au repos | 0.8 mA |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal | 75 mA |
| consomation de courant au Min. | 1.0 mA |
| consomation de courant au Max. | 75.0 mA |
| type de raccordement | bornes de raccordement |
| fils de raccordement | 3 fils (+2 pour sonnerie palière) |

Classification

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

| Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. | |
|---|--|
| • | |

26.04.2025