René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00

Fingerprint Set ekey xLine UP sw

Artikel-Nr.: LD03.0021

Brutto CHF / Stk **835.00**

Beschreibung

Dieses Fingerprintset ist eine biometrische Zutrittslösung, die mittels intuitiver Touchbedienung schlüssellosen Zugang zu Gebäuden gewährt. Der Fingerprintleser eignet sich für die Unterputzmontage.

Funktionen:

- pro Steuereinheit 1 Fingerprintleser anschliessbar
- pro Leser bis 20 Benutzer mit max. versch. 4 Finger/Person
- 2 Relais für Ansteuerung der Tür-, Tor- oder Alarmanlage
- 2 Meldereingänge für den Anschluss einer Türöffnertaste
- Benutzerverwaltung über die mobile-App "ekey bionyx"

Set bestehend aus:

Fingerprintleser ekey xLine

- Abm.(BHT) 88x88x18 mm, Unterputz, Farbe schwarz
- bis 20 Benutzer mit max. versch. 4 Finger/Person
- mit LED Leuchtring zur Signalisierung

ekey Controller REG

- Abm.(BHT) 72x86x60 mm, DIN-Ausführung, für 1 Leser
- 2 Ausgangsrelais (Kontakt belastbar 30 V / 5 A)
- 2 digitale Eingänge für Türöffnertaster
- Anschluss für Erweiterungsmodul
- LAN-Anschluss
- 10-30 VDC, <1 W, 33 mA (24 V), ohne Netzgerät

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Montageart Fingerprintleser	Unterputz
Passend zu CH-Schalterformat	Grösse I
Farbe	schwarz
Min. Montagehöhe	1.35 m
Montageart Steuergerät	DIN-Schienenmontage
Breite in Teilungseinheiten	4

Funktionen / Anzeigen

Leseverfahren	biometrisch
Max. Anzahl Finger	20
Mit integriertem RFID-Kartenleser	Nein
App-Steuerung über Bluetooth	Ja
Anzahl Fingerscanner	1
Anzahl der Relais	2
Typ Kontakt	Schliesser
Schaltspannung	30 V
Max. Schaltstrom	5.00 A
Eingänge (für Türöffnertasten)	2
Mit LED-Anzeige	Ja
Serviceanzeigen	Ja

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Mehrdraht-System
Stromart	DC
Versorgung Nennspannung max	30.00 V
Versorgung Nennspannung min	10.00 V
Versorgung Nennspannung Nennbetrieb	24 V
Stromverbrauch Nennbetrieb	33 mA
Leistung Nennbetrieb	0.80 W
Stromverbrauch min	33.0 mA
Stromverbrauch max	43.0 mA

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Klassifikation

Kategorie	Fingerprint Set
Artikelfamilie	xLine
Linie	ekey sLine / xLine (Bionyx)

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung