



Station intérieure TC40/Classic

N° d'article DF41.7000

Brut

CHF / Pce **149.00**

Description

Le design d'interrupteur à couvercles arrondis est un classique. Le format et le design de cette station interphone, fabriquée en matière plastique de haute brillance, sont assortis aux lignes d'interrupteurs suisses courantes en design Classic.

- blanc
- encastrée, prévue pour boîtier Gr. I
- fixation cachée
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 2 touches simples (communication et ouverture), 2 touches doubles (image, fonction, vol. sonnerie/parole)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur 86 mm

hauteur 86 mm

profondeur 7 mm

type de montage encastré

Convient au format interrupteur CH Grandeur I

hauteur de montage (bord supérieur) 1.50 m

matériau plastique

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

température d'utilisation 0 à +40 °C

Fonctions / Affichages


vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d'entrée I(a)	0.06 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	2.5 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	55 mA
consommation de courant au Min.	14.0 mA
consommation de courant au Max.	14.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour sonnerie palière)

Classification

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.