

# Bedienungsanleitung

## Telefonschnittstelle TKI12

---

### Türruf von der Aussensprechstelle

<b>Funktionsbeschreibung</b>	<b>Ausführen ⇒ Zifferntaste drücken</b>	<b>Ergebnis</b>
Telefonapparat läutet	Hörer abnehmen ⇒ Ziffer <b>7</b> drücken	Sprechverbindung hergestellt
Türe öffnen	⇒ Ziffer <b>7</b> drücken	Türe wird entriegelt Gespräch schaltet nach ca. 5 Sekunden automatisch ab
Hinweiston Gesprächsende hörbar	Hörer nicht auflegen ⇒ beliebige Ziffer <b>0 - 9</b> drücken	Programmierte Sprechzeit wird wieder freigegeben; Gespräch fortsetzen
Gespräch vorzeitig beenden ohne Türöffnung	⇒ Ziffer <b>9</b> drücken Hörer auflegen	Kein Besetztzeichen an der Aussensprechstelle hörbar
Gespräch beenden ohne Ziffer 9 drücken	Hörer auflegen	Besetztzeichen an der Aussensprechstelle hörbar

### Aussensprechstelle ohne Türruf anrufen

<b>Funktionsbeschreibung</b>	<b>Ausführen ⇒ Zifferntaste drücken</b>	<b>Ergebnis</b>
Aussensprechstelle über Telefon anrufen	Hörer abnehmen ⇒ Int. Telefonnummer TKI12 wählen	Verbindung wird durch hohen Signalton bestätigt
Aussensprechstelle auswählen	⇒ Ziffer <b>1</b> drücken <i>(bei einer Aussensprechstelle)</i> ⇒ Ziffer <b>2, 3</b> drücken <i>(bei weiteren Aussenspr.stellen)</i>	Sprechverbindung wird zur gewählten Aussensprechstelle hergestellt
Türe öffnen	⇒ Ziffer <b>7</b> drücken	Gespräch schaltet nach ca. 5 Sekunden automatisch ab
Gespräch vorzeitig beenden ohne Türöffnung	⇒ Ziffer <b>9</b> drücken Hörer auflegen	Kein Besetztzeichen an der Aussensprechstelle hörbar